

PWM-DC ÇEVİRİCİ İNVERTER KARTI

2 Kanal PWM—DC çevirici

24V DC Besleme (12V DC-35V DC Çalışma aralığı)

Trimpotlar sayesinde giren sinyalin istenilen oranda çıkışa aktarma imkanı

Trimpotsuz gelen PWM'i bire bir DC ye çevirme imkanı

Yüksek hassasiyet

Çalışma Voltajı (on): 0V>

Çalışma Voltajı (off): 0,1V<

input akım aralığı: 7-8mA

Çalışma Aralığı (Besleme): 12V-35V

Max. Tetikleme Frekansı: 10 KHz

Çıkış Voltaj Aralığı: 0V-11V

Max. Akım: 100 mA

Raya montaj özelliği

